



Aufmerksamkeits-LED:

- Linke LED blinkt: Anruf.
- Rechte LED leuchtet: Voice-Mail, Meldung oder Rückruf.



Gesprächstaste: Gespräch aufbauen oder entgegennehmen.



Beendertaste:

- Gespräch beenden.
- Eingabe ohne Speichern beenden.
- Im Menü: zurück in Ruhezustand.



Einstelltaste: Ruf- und Hörlautstärke einstellen.



Mikrofontaste: Freisprech- oder Hörmikrofon ein/aus.



Lautsprechertaste: Freisprechen/Lauthören ein/aus.



Telefonbuchtaste: Verfügbare Telefonbücher öffnen.



Wahlwiederholungstaste: Zuletzt gewählte Rufnummern.



Abwesenheitstaste mit LED: Vorkonfiguriert als Anrufumleitung. Kann auch als Nummern-/Funktionstaste konfiguriert werden.



Foxtaste: Angezeigte Funktion über der Taste ausführen.



Navigationstaste:

- Oben/unten: vertikal in Liste navigieren.
- Links: im Menü zurückblättern.
- Rechts: im Menü vorblättern.



Detailinfo mit rechter Navigationstaste abrufbar (Anzeigesymbol).



Korrekturtaste: Letztes Zeichen löschen oder im Menü zurückblättern.



Weitere Foxtasten verfügbar (Anzeigesymbol).

Konfigurierbare Tasten auf Erweiterungstastenfeld Office KBM mit LED:

- 1x oder 2x kurz drücken: gespeicherte Rufnummer wählen oder gespeicherte Funktion aktivieren.
- Lang drücken: Rufnummer oder Funktion speichern.



Erweiterungstastenfeld Office KBM (Option): 20 konfigurierbare Tasten mit LED.

Wählen mit Namen

Wahl aus allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:

1. Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint (ob Sie nach Vor- oder Nachname suchen müssen, sagt Ihnen Ihr Systembetreuer).
2. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen.

Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher: Telefonbuchtaste drücken, **ERWEITERTE SUCHE** wählen und Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben bis entsprechende Auswahl erscheint.

Anrufe umleiten

1. **MENÜ**, dann **UMLEITEN** > **AUSWÄHLEN** drücken.
2. **ANRUFUMLEITUNG** > **OK** > **TEILNEHMER** > **OK** drücken.
3. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Umleitung zurückstellen

MENÜ, dann **UMLEITEN** > **AUSWÄHLEN** > **KEINE UMLEITUNG** > **OK** drücken.

Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. **WEITERLEITEN** während der Rufphase drücken.
2. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Weitervermitteln während eines Gesprächs

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **VERBINDEN** drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit **MAKELN** abbrechen und erstes Gespräch zurücknehmen.

Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern hin- und her zu schalten.

Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
 2. **KONFERENZ** drücken.
 3. Weitere Gesprächspartner durch erneute **RÜCKFRAGE** dazuschalten.
- Konferenz verlassen: Beendertaste drücken.

Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht:

RÜCKRUF drücken, auf der Anzeige erscheint **ANRUF ERWARTET...**

Aktiviere Merkmale zurücksetzen

Alle Umleitungen und andere temporär aktive Funktionen können Sie wieder ausschalten:

MENÜ, dann **AKTIVIERTE MERKMALE > AUSWÄHLEN** drücken und gewünschte Funktion **ZURÜCKSTELLEN**.

Montage und Anschluss

Sie können das Telefon wahlweise in einem 40°- oder 25°-Winkel aufstellen:

1. Standfuss gemäss Montageskizze einfahren und einrasten.
2. Hörer- und Anschlusskabel einstecken und durch Kabelhalterungen führen.
3. Erweiterungstastenfeld Office KBM (Option) gemäss Montageskizze einfahren und einrasten sowie Kabel und Netzkabel einstecken.

HINWEIS


- Trennen Sie immer zuerst das Telefon von der Stromversorgung, bevor Sie ein Erweiterungstastenfeld Office KBM montieren/demontieren.
- Montieren Sie immer zuerst den Standfuss, bevor Sie die Kabel stecken.
- Entfernen Sie immer zuerst die Kabel, bevor Sie den Standfuss demontieren.

Anschlüsse


LAN Anschluss ans IP-Netzwerk

PC X PC-Anschluss


 Höreranschluss

 Headset-Anschluss

 Anschluss Stromversorgung

 Anschluss Erweiterungstastenfeld Office KBM

IN Anschluss Erweiterungstastenfeld Office KBM



Dokumentbezeichnung

Quick User's Guide Office 80IP

Dokument-Nr. eud-0777, Version 1.0

Weitere Dokumente

Die Konformitätserklärung, eine detaillierte Bedienungsanleitung und weitere Dokumente finden Sie unter

<http://www.aastra.ch/docfinder>.